

> Télécommande radiofréquence monochrome pour 4 zones

Catégorie

Les télécommandes LUXEUM offrent des garanties de qualité professionnelle pour l'ensemble de vos projets d'éclairage à base de ruban à LED. Nous portons une attention particulière à la qualité et à la fiabilité des drivers, contrôleurs pour la gestion des rubans à LEDs.

Définition

Cette télécommande radiofréquence fonctionnant dans la bande 2.4 GHz permet de piloter des rubans monochromes à LED. Elle permet de contrôler l'intensité lumineuse du ruban à LED. Cette télécommande peut piloter jusqu'à 4 zones différentes. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 2 scénarios de changement de couleur. Il fonctionne avec un récepteur RF 4 canaux 12-36V DC 4x5A, installé en amont de l'alimentation.



Caractéristiques techniques

DONNEES	RLE-TELE4BLA
Fréquence de transmission	2.4GHz
Alimentation	3 piles 3V AAA
Dimensions	122 x 53 x 17,5mm
Température d'utilisation	-30°C < Ta < +55°C

Fonctionnement des boutons



: Short press turn on/off all zone light.



: Touch to change current zone brightness.



: Short press select and turn on zone light,
long press 2s turn off zone light.
Short press multiple zone key fastly,
will select multiple zone synchronously.



: 25%, 50%, 75%, 100% brightness for current selected zone.



: Short press recall the scene,
long press 2s save current state into S1/2/3/4.
4 zone recall or save synchronously.

Note: The remote RT6 can be used as 4 zone dimming remote or single zone 4 channel dimming remote.

Operation: Long press " " + " " at the same time for 2 seconds as 4 channel dimming remote,
only match with one or multiple receiver of 4 channel, such as V4,VP or V4-L controller.

Operation: Long Press " " + " " key at the same time as 4 zone dimming remote,
each zone match with one or multiple receivers.

When set ok, the green indicator will light on longer.